

VEJLEDNING

KUVERTLAMPE

BRUGERINFORMATION:

BRUG ALTID KORREKT LADER. KUN DEN MEDLEVEREDE LADER BØR BENYTTES.

Kuvertlampens lader er forsynet med en knude lige før stikket.

Ladere fra andre Kuvertlamper kan være anderledes i spænding og strøm, og medføre skade på lampe. Lamper, der har været tilsluttet forkert lader, bør indsendes for reparation.

NYE LAMPER / BATTERIER OPNÅR FULD KAPACITET EFTER 3-5 OPLADNINGER.

Batterierne kan oplades vilkårligt, - 4 timers opladning giver ca. ½ times lys.

Undgå at lade mere end ca. 24 timer. For lang ladetid nedslider batterierne.

Når batterierne bliver nedslidte falder funktionstiden markant. Indsend lampe til renovering.

Funktionstid, fuldt opladet	4-4½ time (ved fuld batterikapacitet**)
Opladetid	22-24 timer
Batterilevetid**	400-600 opladninger (svarende til ca. 1200-2400 brændtimer)

TEKNISK INFORMATION:

<u>LYSKILDE</u>	4 x LED/ 100 lm
Lumen	400
Lumen / w	57
Lampestrøm	400mA
Farvetemperatur	3000 ^o K
Farvegengivelse	92 Ra

<u>FORKOBLING</u>	IC styret diodestrøm
Forbrug	50 mA

<u>BATTERIER</u>	NiMh, 2500 mA
Opladning	Fuld opladning ved 120 mA i 24 timer
Levetid	600-800 opladninger

<u>LADEAPPARAT</u>	230 VAC / 12 VDC 500 mA, ustab.
---------------------------	---------------------------------

SERVICE:

Lampen er fremstillet med henblik på langvarig og stabil funktion. Skulle der imidlertid opstå funktionsproblemer, behov for service, eller yderligere information, kan henvendelse rettes til producenten:

BEMÆRK:

Batterier og lyskilde er sliddele, og således ikke omfattet af den almindelige garanti.

Når funktionstid og lysafgivelse med tiden aftager og opleves utilstrækkelig, bør lampen indsendes til service og udskiftning af udslidte forbrugsdele.