

TRYGHEDSTELEFON MODEL "GINA"



Demensalarm



Røgalarm



Sender

Beskrivelse

Med et enkelt tryk på en lille bærbar alarmknap skaber trykhedstelefonen forbindelse og to-vejs tale til kommunens vagtcentral, alarmcentralen, hjemmesygeplejersken eller hvem trykhedstelefonen må være kodet ind til.

Den anden knap på senderen kan programmeres til forskellige funktioner – f.eks. oplukning af dør.

- 230V tilslutning er ikke nødvendig
- Mulighed for trådløs røgalarm, IR-detektor, sengealarm, demensalarm m.m.
- Indbygget ur for tidsstyring af dør/seng og passiv alarm
- Fjernprogrammering fra almindelig telefon
- Besvarelse af telefonopkald med alarmknappen
- Alarm ved strømsvigt og dårligt batteri
- Overvåger telefonlinien
- CE-mærket
- 2 års garanti

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Tryghedstelefon model "Gina" kan etablere tovejs-samtale til hjemmeplejen via kommunens vagtcentral.

Aktivering af opkald kan ske fra såvel trådløse som faste forbundne enheder - i alt 9 stk.

Telefonen har et meget lavt strømforbrug, hvorfor tilslutning til 230V ikke er nødvendig.

Afgiver alarm ved svagt batteri.

I bunden af tryghedstelefonen findes modularstik:

- POWER - for tilslutning af strømforsyning og fast fortråede enheder
- TELE - for tilslutning af telefonstik

Mål: Tryghedstelefon "Gina": 215 x 125 x 45 mm
Radiosender: 31 x 42 x 12 mm

Placering: Bord eller vægmontage

Programmering: Programmering af op til 6 alarmmodtagere

Batteri: **Tryghedstelefon:** 4 stk. LR6 1,5V - 2700 mAh (type AA)
Sender: 2 stk. litium CR 1620 –
Batteriernes tilstand opdateres, når den trådløse sender aktiveres.

Antal radiosendere: Op til 9 radiosendere kan indkodes.

Radio: Radioløsninger som opfylder den nye EU-standard ETS 300220, 868 MHz.

Alarmmodtagere: Kan tilsluttes de fleste bestående vagtcentraler.

Standardudstyr: Sender, armbånd, halssnor, batterier, telefonledning, brugsanvisning, skruer for vægmontage.

Ekstraudstyr: Strømforsyning, opladelige batterier, røgalarm, døralarm, IR detektor.